



NFC-e - Layout Versão 3.10

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas - Versão 11			
Chamado	:	TPKULC	Data da publicação	:	13/06/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

- Para viabilizar esta melhoria é necessário que já tenha aplicado o pacote de atualizações do chamado **THCODX**. Para mais detalhes, acesse o TDN e consulte o boletim técnico [NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#).
- Informações atualizadas sobre **NFC-e** podem ser acessadas na FAQ: [Desvendando a NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#).

Disponibilizada a versão **3.10** do layout da **NFC-e** e atualização do **DANFE** da **NFC-e** para cumprir as exigências da norma técnica **NT2013.005_v1.3** e especificações do **Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code - versão 3.2**. A versão **3.10** compatibiliza o layout da **NF-e** com o layout da **NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final)**, para adotar um layout único para os dois modelos de documento fiscal. Para mais informações, acesse <http://www.nfe.fazenda.gov.br>.

! *Importante*

De acordo com a Norma Técnica **NT2013.005_v1.3** a desativação da versão **3.00** da **NFC-e**, ocorrerá em 31/07/2014 para os estados integrantes do projeto piloto (**AC, AM, MA, MT, RN, RS e SE**), porém, para os demais, a desativação e divulgação fica a critério do estado que possuir cronograma próprio.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_VERNFCE
Tipo	C



Cont. Por.	3.10
Descrição	Versão de layout da NFC-e

Procedimentos para Utilização

! Importante

Para viabilizar esta melhoria, é necessário que a Integração com o **TSS – TOTVS Service SPED** esteja ativada. Para cada versão de layout temos as seguintes versões do **TSS**:

- **Versão 3.00 - versão 11 release 2.28** ou superior.
- **Versão 3.10 - versão 11 release 2.35** ou superior.

É necessário possuir o *Job LJGRVBATCH* configurado no **Appserver.ini** do servidor do ERP.

A série cadastrada na estação (**LG_SERIE**) deve estar presente na tabela **SX5 (Tabela 00 / Chave 01) - SÉRIES DE N. FISCAIS**.

Pré requisitos:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Clique em **Ações Relacionadas/NFC-e/Parâmetro/Versão** e defina a versão do layout (a versão utilizada deve ser a mesma versão configurada no parâmetro **MV_VERNFCE**).
3. Clique em **Ações Relacionadas/NFC-e/Parâmetro/Configuração** e defina as configurações de certificado digital e comunicação com o **TSS – TOTVS Service SPED**.
4. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações / Ponto de Venda / Estação (LOJA121)**.
5. Na pasta **Impressoras**, selecione um modelo de impressora Não Fiscal (**LG_IMPFI**).

Processo de Venda na rotina de venda assistida

1. No **Controle de Loja (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/ Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Realize o registro da venda.

Observe que a venda é registrada. Em seguida, é realizada a conexão com o **TSS** e o Comprovante Fiscal **NFC-e** é emitido na impressora Não Fiscal.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SLG - Estação. SL1/SLQ - Orçamento. SL2/SLR - Itens do Orçamento.
Funções Envolvidas	LOJA701 - Venda Assistida. LOJA121 - Estação. LOJNFCE - Processamento da NFC-e.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®