

Mensagem de erro: Número do terminal inválido. O número do terminal não pode ser entre 900 e 999 - Como resolver? **PUBLICAR**

Created by Raquel Alves Mizael da Silva, last modified by Michele Barros Souza agora há pouco

✓ Esta documentação aplica-se às versões 23, 26 e 27 do WinThor, as quais a PC Sistemas oferece suporte. Saiba como atualizar o WinThor [clcando aqui](#).

Mensagem de erro: Número do terminal inválido. O número do terminal não pode ser entre 900 e 999 - Como resolver?

Produto:	Rotinas 2044 - Cadastrar CheckOut e 2075 - Frente de Caixa
Versões:	23, 26 e 27
Ocorrência:	Ao se deparar na rotina 2075 com a mensagem de erro " Número do terminal inválido. O número do terminal não pode ser entre 900 e 999 ", significa que o SiTef possui uma restrição quanto a sequência 9000 a 999. Essa sequência foi criada na rotina 2044 quando se define o número de terminal para o SiTef. Para resolver e alterar o número SiTef sem utilizar números entre 900 e 999, realize os procedimentos abaixo:

Passo a passo:

- 1) Na rotina **2044**, preencha os campos, conforme a necessidade e clique **Pesquisar**;
- 2) Selecione na planilha o caixa desejado e clique duas vezes sobre ele;
- 3) Informe uma **Dt.Fim** no cadastro no checkout;

Observação: verifique se sua licença está devidamente liberada para o cadastro (varejo), edições ou novos cadastros.

4) Nesse novo cadastro, na caixa **Configurações TEF**, marque a opção **SiTef**;

The screenshot shows the '2044 - Cadastrar CheckOut' window. The 'Configurações TEF' section is highlighted with a red box, showing the 'SiTef' option selected. The window contains various configuration fields for a terminal, including fields for 'Filial', 'Num.Caixa', 'Descrição', 'Dt.Início', 'Dt.Fim', 'Funcionário', 'Num.Região', 'Nº Caixa Fiscal', 'Cód. Banco', 'Contador de Op. Caixa', 'Prox. Num. Fechamento', 'Posição do Caixa', 'Tipo de Teclado', 'Tipo de documento fiscal', 'Impressora de Cheques', 'Porta Impressora Cheque', 'Porta Leitor Óptico-Cheque', 'Leitor Serial', 'Bits por Segundo', 'Bits de Dados', 'Paridade', 'Porta Leitor Serial', 'Diretório de Atualização de Dados do Caixa', 'Mensagem Rodapé Cupom Fiscal', 'Configurações TEF', 'Efetuar Degustação?', 'Cód Empresa Sitef', 'Endereço IP do Servidor', 'Num Terminal Sitef', 'Usa balança acoplada', 'Enviar Retorno Sitef para o Teclado', 'Solicitar RCA na Venda', 'Configurações ECF', 'Tipo Impressora', 'Versão Impressora', 'Num.Série Equipamento (ECF)', 'Modelo', 'Num. Usuário', 'Data SW Usuário', 'Data SW Básico', 'Data Reinício Operação', 'Cod. Nacional ECF', 'Versão do Software', 'Modelo da Impressora', 'Possui guilhotina', and 'Utiliza Índice no Ecf.'.

5) Ainda na caixa **Configurações TEF**, sub-campo **Num. Terminal Sitef**, informe um número diferente de **SW000900** até **SW000999**;

2044 - Cadastrar CheckOut
Winthor - PC Sistemas

Filial	Num.Caixa	Descrição	Dt.Início	Dt.Fim
1	1	CAIXA 1	22/08/2016	22/08/2016

Funcionário: 16 MICHELE SOUZA
Num.Região: 1 N° Caixa Fiscal: 1 Cód. Banco: ...

Contador de Op. Caixa: Prox. Num. Fechamento: 1
Posição do Caixa: Aberto Fechado
Tipo de Teclado: ...

Tipo de documento fiscal:
 ECF NFC-e SAT NFC-e/SAT Nota Fiscal
Tipo de Caixa: ...

Impressora de Cheques:
 Utilizar impressora de Cheques
Porta Impressora Cheque: 0 1 2 3 4

Porta Leitor Óptico-Cheque: 0 1 2 3 4
Leitor Serial: Bits por Segundo: 9600 Bits de Dados: db8BITS Paridade: ptNONE
Porta Leitor Serial: 0 1 2 3 4

Usa Gaveta Acoplada? Sim Não
Permite Abrir Gaveta? Sim Não

Diretório de Atualização de Dados do Caixa: Mensagem Rodapé Cupom Fiscal: ...

Configurações TEF:
Tipo Tef: Nenhum Discado SITef
Efetuar Degustação? Sim Não


Cód Empresa Sitef: Endereço IP do Servidor: Num Terminal Sitef: SW000001
 Usa balança acoplada
 Enviar Retorno Sitef para o Teclado
 Solicitar RCA na Venda

Configurações ECF:
Tipo Impressora: Epson Versão Impressora: TM-H6000 Num.Série Equipamento (ECF): 1 Modelo: 2D
Num. Usuário: 1 Data SW Usuário: 01/01/2012 11:11:11 Data SW Básico: 01/01/2012 11:11:11 Data Reinício Operação: 01/01/2012 11:11:11
Cod. Nacional ECF: 1 Versão do Software: 1 Modelo da Impressora: TM-T81 FBII
 Possui guilhotina
 Utiliza Índice no Ecf.

Gravar Cancelar

6) Clique o botão **Gravar**,

7) Reinicie a rotina **2075** e efetue uma carga geral, pressionando **F2**, conforme o link: <http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageld=198938983>.

 Like Seja o primeiro a gostar disto