



Como realizar a impressão de uma etiqueta de endereço dupla

TOTVS Logística WMS – Linha Logix

25/06/2021



Sumário

1. Objetivo	3
2. Procedimento para Implementação	3
3. Assuntos Relacionados	6



IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE ENDEREÇO



1. Objetivo

Especificar como gerar uma etiqueta de endereços dupla, onde na mesma etiqueta são impressas informações de dois endereços distintos.



2. Procedimento para Implementação

Seguem os passos a serem seguidos para realizar a impressão da etiqueta:

- Localize, na rotina **WMS6083 - Tipos de Etiqueta**, o tipo de etiqueta e os atributos que deseja utilizar. Nesse exemplo será utilizado o tipo **5 - Endereço** e os atributos: **COBARRA, C1, C2, C3 e C4**.

TIPOS DE ETIQUETAS


Tipo etiqueta: 5
Descrição: ENDereco

Atributo	Descrição	Tipo	Tamanho
AREADES	DESCRICAO DA AREA	Caracter	40
AREADESRE	DESCRICAO REDUZIDA DA AREA	Caracter	15
C1	COORDENADA 1	Caracter	4
C2	COORDENADA 2	Caracter	4
C3	COORDENADA 3	Caracter	4
C4	COORDENADA 4	Caracter	4
C5	COORDENADA 5	Caracter	4
C6	COORDENADA 6	Caracter	4
CBARDEPARA	ENDERECO_CLIENTE WMS_DE_PARA_ENDERECO	Caracter	20
COBARRA	CODIGO DE BARRAS (ENDERECO)	Caracter	10

- No software da impressora, gere a etiqueta e inclua nela os atributos que deseja imprimir.

Importante!

Efetue o desenho como uma única etiqueta e repita os mesmos atributos.



- Depois de estruturada a etiqueta no software da impressora, deve ser gerado o arquivo que será importado para impressão no sistema. Como nesse exemplo está sendo utilizada a impressora **Zebra**, a impressão é efetuada em disco, sendo gerado um arquivo **.PRN**, conforme imagem a seguir:



IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE ENDEREÇO



```
14 ^FK0,0
13 ^SD7
14 ^JUS
15 ^LRN
16 ^CI27
17 ^PA0,1,1,0
18 ^XZ
19 ^XA
20 ^MMT
21 ^FW847
22 ^LL240
23 ^LS0
24 ^BY3,3,144^FT393,48^BCI,,Y,N,,A
25 ^FD[CODBARRA]^FS
26 ^FT393,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C1]^FS^CI27
27 ^FT304,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C2]^FS^CI27
28 ^FT203,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C3]^FS^CI27
29 ^FT120,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C4]^FS^CI27
30 ^BY3,3,144^FT790,48^BCI,,Y,N,,A
31 ^FD[CODBARRA]^FS
32 ^FT790,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C1]^FS^CI27
33 ^FT700,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C2]^FS^CI27
34 ^FT610,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C3]^FS^CI27
35 ^FT519,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C4]^FS^CI27
36 ^PQ1,,,Y
37 ^XZ
```

- Nesse arquivo é necessário localizar onde terminam as informações de uma etiqueta e iniciam as informações da seguinte. No arquivo texto, inclua manualmente o texto **[FIMETIQ]**, conforme imagem abaixo:

```
23 ^LS0
24 ^BY3,3,144^FT393,48^BCI,,Y,N,,A
25 ^FD[CODBARRA]^FS
26 ^FT393,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C1]^FS^CI27
27 ^FT304,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C2]^FS^CI27
28 ^FT203,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C3]^FS^CI27
29 ^FT120,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C4]^FS^CI27
30 [FIMETIQ]
31 ^BY3,3,144^FT790,48^BCI,,Y,N,,A
32 ^FD[CODBARRA]^FS
33 ^FT790,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C1]^FS^CI27
34 ^FT700,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C2]^FS^CI27
35 ^FT610,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C3]^FS^CI27
36 ^FT519,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C4]^FS^CI27
37 [FIMETIQ]
38 ^PQ1,,,Y
39 ^XZ
```

- Depois de ajustado o arquivo texto, o mesmo deve ser importado pela rotina **WMS6082 (Modelos de Etiqueta)**, na qual será relacionado o modelo da etiqueta que está sendo gerada.

11		MODELOS ETIQUETAS	
Modelo etiqueta:	ME0032	Ativo:	<input checked="" type="checkbox"/>
Descrição:	ETIQUETA DE ENDereco DUPLA		
Tipo etiqueta:	5 ENDERECO		
Modelo impressora:	EPSON FX-1170	Padrão?	<input checked="" type="checkbox"/>
Comandos impressão:	Concatena linha anterior:		
^BY3,3,144^FT393,48^BCI,,Y,N,,A			
^FD[CODBARRA]^FS			
^FT393,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C1]^FS^CI27			
^FT304,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C2]^FS^CI27			
^FT203,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C3]^FS^CI27			
^FT120,201^A0I,34,33^FH^CI28^FD[C4]^FS^CI27			
[FIMETIQ]			
^BY3,3,144^FT790,48^BCI,,Y,N,,A			



IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE ENDEREÇO



- Para a impressão da etiqueta deve ser utilizada a rotina correspondente ao tipo, nesse caso, **WMS6094 (Impressão de Etiqueta de Endereço)**.

Selecione os endereços para os quais devem ser impressas as etiquetas, lembrando que, na sequência da seleção serão impressos **2 (dois) endereços** em cada etiqueta.

Coordenadas	Prefixo	Início	Fim	Tipo
1: Bloco_WMS	A	1	até 1	S SEQUENCIAL
2: Rua_WMS	R	1	até 1	S SEQUENCIAL
3: Coluna_WMS		1	até 3	S
4: Andar_WMS			até	S
5: Colmeia co			até	S
6: Colmeia an			até	S

- Após confirmar a seleção será solicitada a forma de impressão. Para testar o modelo, pode ser útil utilizar a opção disco.

- E não esqueça de informar o modelo anteriormente cadastrado.

Tipo etiqueta: 5 ENDERECO
Modelo impressora: DISCO
Modelo etiqueta: ME0032 ETIQUETA DE ENDERECO DUPLA



IMPRESSÃO DE ETIQUETA DE ENDEREÇO



- Utilizando a opção de impressão em **disco** é possível verificar a impressão dos endereços **6** e **7** da rotina **WMS60096 (Endereço – Detalhes)**, conforme imagens abaixo:

```
L02 ^BY3,3,144^FT393,48^BCI,,Y,N,,A
L03 ^FD6^FS
L04 ^FT393,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FDA1^FS^CI27
L05 ^FT304,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FDR1^FS^CI27
L06 ^FT203,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FD1^FS^CI27
L07 ^FT120,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FD6^FS^CI27
L08
L09 ^BY3,3,144^FT790,48^BCI,,Y,N,,A
L10 ^FD7^FS
L11 ^FT790,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FDA1^FS^CI27
L12 ^FT700,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FDR1^FS^CI27
L13 ^FT610,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FD2^FS^CI27
L14 ^FT519,201^AOI,34,33^FH\^CI28^FD1^FS^CI27
L15
```

Endereço: 6 (6)EA1R116 (6)A1R116 Ativo

Coordenadas

Bloco_WMS	A1	Rua_WMS	R1	Coluna_WMS	1
Andar_WMS	6	Colmeia coluna		Colmeia andar	

Endereço: 7 (7)EA1R121 (7)A1R121 Ativo

Coordenadas

Bloco_WMS	A1	Rua_WMS	R1	Coluna_WMS	2
Andar_WMS	1	Colmeia coluna		Colmeia andar	

3. Assuntos Relacionados

Documentos de Referência

- Modelos de Etiquetas - WMS6082
- Tipos de Etiquetas - WMS6083
- Impressão de Etiqueta Endereço - WMS6094
- Endereço (Detalhes) - WMS60096
- DT Configurar Layout Para Impressão de Etiqueta Dupla