

Geração do arquivo da Nota Fiscal Paulista com o aplicativo SWMFD 1.06.

Faça o download do aplicativo: http://www.sweda.com.br/downloads/Instalar SWMFD106 126100.exe

Abra o aplicativo SWMFD 1.06, e siga as instruções abaixo:

| 7 | SWE | DA | | |
|---|--------|--------------------|----------|---|
| A | rquivo | ECF Gerar Opçõ | s Sobre | |
| | | Detecção automá | tica F4 | |
| 1 | | Emissão | | ۲ |
| | | Impressão da Fita | -Detalhe | |
| | | Transferir disposi | ivos | ۲ |



| Sweda 💶 | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| Arquivo | ECF Gerar Opções Sobre | | | | | |
| | Detecção automática F4 Emissão Impressão da Fita-Detalhe | | | | | |
| | Transferir dispositivos MF | | | | | |
| | MFD | | | | | |
| | SB | | | | | |

| Z SWE | DA | | | | | | |
|---------|-----|----------------------------|------------|-----------------|---|---|--|
| Arquivo | ECF | Gerar | Opções | Sobre | | | |
| | | Arq | uivo COTE | PE - Ato 17/04 | | 1 | |
| | | Planília Eletrônica (.CSV) | | | | | |
| | | Arq | uivo de co | dificação ASCII | | | |
| | | Out | ros | | + | | |

1 - No menu "ECF" clique no item "Detecção Automática F4".

Deverá aparecer uma mensagem de confirmação de detecção, caso o ECF não seja detectado verifique o cabo de comunicação e feche qualquer aplicativo que utilize o ECF.

2 - No menu "ECF/Transferir Dispositivos" clique no item "MF".

Aparecerá o status de transferência, ao termino clique OK.

3 - No menu "ECF/Transferir Dispositivos" clique no item "MFD".

Aparecerá o status de transferência, ao termino clique OK, o arquivo ".MFD" já ficará aberto, deixando habilitado o menu "GERAR".

| Arquivo C | OTEPE | | \mathbf{X} | | |
|---|----------|------------|--------------|--|--|
| Seleção: | | | | | |
| C Por | CRZ: | | | | |
| | inicial: | 0001 | | | |
| | final: | 9999 | | | |
| Por | Data: | | | | |
| Data | inicial: | 01/06/2010 | | | |
| Data | i final: | 30/06/2010 | | | |
| Tipo: © Completa © Simplificada | | | | | |
| ✓ Arquivo temporário ✓ Assinatura Digital (EAD) ✓ TDM | | | | | |
| | Cancelar | Ok | | | |

4 - No menu "Gerar" clique no item "Arquivo COTEPE – Ato 17/04".

Selecionar a faixa de data, marcar as opções Arquivo temporário, Assinatura Digital e TDM, e clicar em OK, assim como a imagem ao lado.

Sweda Informática Ltda. Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana CEP 04111-081 Tel: (11) 2106-5644 Fax: (11) 5572-4799 Suporte Técnico: 0800 7 713 713. Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 0 16 32 64



| Z Abrir | | | | × |
|--|--|--|--------------|---|
| Examina: C:\SWEDA\SW0508000000001792\ 53.485.215/0001-06 SW0508000000001792 | MFDSW0 MFDSW0 SW05080 SW05080 | 1000025211.MFD 1000025211.YFD 100000001752.MF 10000000001792.~MF | Ordenar por: | |
| Dispositivos: Todos | | | Abrir | |
| 53.485.215/0001-06 SW05080000000001 | 792 | SW050800000000179 | 92.MF | |



| 🗾 SWEDA | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| Arquivo ECF Gerar Opções | Sobre | | | | |
| Abrir arquivo binário F2 | 04 ECF-IF SWEDA | IF ST250 🔨 | | | |
| Abrir | 04 IF ST2500 | 534852150001061 | | | |
| Fechar arquivo bipário | 04 IF ST2500 | 010000010000052 📃 | | | |
| Fechar | 04 IF ST2500 | 010000020000062 | | | |
| Salvar Como | 04 IF ST2500 | 010000030000072 | | | |
| Reabrir + | 04 IF ST2500 | 010000040000082 | | | |
| | 04 IF ST2500 | 010000050000092 | | | |
| Sair | 04 IF ST2500 | 010000060000102 | | | |
| F1/SN060800000000000 | TO A LE ST2500 | 01000070000162 | | | |



5 – Irá surgir uma janela, para abertura do arquivo binário da memória fiscal:

- De um duplo clique no CNPJ do cliente;
- De um duplo clique na pasta com numero de serie do equipamento;
- De um duplo clique no arquivo binário da MF.

6 - Surgirá o arquivo COTEPE gerado na tela do programa.

7 – Salve o arquivo gerado:

No menu "Arquivo" opção "Salvar como...", informe o local e o nome do arquivo a ser salvo e clique em "Salvar".

Sweda Informática Ltda. Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana CEP 04111-081 Tel: (11) 2106-5644 Fax: (11) 5572-4799 Suporte Técnico: 0800 7 713 713. Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 0 16 32 64