

## Ajuste nos campos W6\_PAISVEI e W6\_PAISNOM

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Import Control Versão 10		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TGUUDR	<b>Data da publicação</b>	: 11/03/13
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **TGUUDR**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada ajuste nos campos **Embarcação (W6\_IDENTVE)**, **Bandeira (W6\_PAISVEI)** e **Desc.Bandeir (W6\_PAISNOM)** da rotina **Manutenção de Desembarço (EICDI500)** para que o Sistema gatilhe as informações da embarcação presente no campo **Embarcação (W6\_IDENTVE)** vinculadas ao processo.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **EICDI154.PRW**, **EICDI554.PRW**, **EICDI500.PRW** e **UITGUUDR.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UITGUUDR**.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UITGUUDR** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS\_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(ão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U\_UITGUUDR** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **07/03/13**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

### 1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SW6 – Capa Declaração de Importação**:

<b>Campo</b>	W6_PAISVEI	W6_PAISNOM
<b>Título</b>	Bandeira	Desc.Bandeira
<b>Descrição</b>	Bandeira	Desc.Bandeira
<b>Trigger</b>	Sim	

<b>Campo</b>	W6_IDENTVE
<b>Trigger</b>	Sim



O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

### 2. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **SW6 – Capa Declaração de Importação**:

<b>Campo</b>	W6_IDENTVE	W6_IDENTVE
<b>Sequência</b>	001	002
<b>Regra</b>	EE6->EE6_BANDEI	E_Field('W6_PAISVEI','YA_DESCR','G')
<b>Campo Domínio</b>	W6_PAISVEI	W6_PAISNOM
<b>Tipo</b>	Primário	Primário
<b>Posiciona?</b>	Sim	Não
<b>Alias</b>	EE6	
<b>Ordem</b>	1	
<b>Chave</b>	xFilial('EE6')+M->W6_IDENTVE	

Proprietário

Microsiga Protheus®

Microsiga Protheus®

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Possuir uma embarcação com bandeira cadastrada.
- Possuir um desembaraço cadastrado.

Sequencia 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Desembaraço/Manutenção (EICDI502)**.
2. Selecione o processo e clique em **Alterar**.
3. Na pasta **Embarque** informe a embarcação no campo **Embarcação (W6\_IDENTVE)**.
4. Na pasta **Transporte** note que os campos **Bandeira (W6\_PAISVEI)** e **Desc.Bandeir (W6\_PAISNOM)** foram preenchidos automaticamente. Clique em **Cancelar**.
5. Confirme a saída clicando em **Sim**.
6. O registro é exibido em tela.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SW6 – Capa Declaração de Importação
<b>Funções Envolvidas</b>	EICDI502 – Manutenção de Desembaraço
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®