

## Alteração da Regra para exibição do lembrete do Procedimento

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® - Plano de Saúde - 11			
<b>Chamado/Requisito</b>	:	THUWET	<b>Data da publicação</b>	:	15/10/13
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	<i>Todos Relacionais</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSLEM**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi alterada a regra para a exibição do conteúdo do campo **Lembrete** (BR8\_LEMBRE) da tabela padrão. Existem duas maneiras de configurar a exibição do lembrete:

- Informar a mensagem de lembrete no campo **Lembrete** (BR8\_LEMBRE) e não informar valores para o campos **Qtd Lembrete** (BR8\_QTDLEM), **Período Lemb** (BR8\_PERLEM) e **Unidade Lemb** (BR8\_UNILEM). Desta forma o lembrete será exibido sempre que o procedimento informado no atendimento possuir um lembrete cadastrado.
- Informar a mensagem de lembrete no campo **Lembrete** (BR8\_LEMBRE) e informar valores para o campos **Qtd Lembrete** (BR8\_QTDLEM), **Período Lemb** (BR8\_PERLEM) e **Unidade Lemb** (BR8\_UNILEM), o sistema irá validar o que foi informado nos campos para exibir o lembrete.

**Exemplo:** **Qtd Lembrete** = 2, **Período Lemb** = 1 e **Unidade Lemb** = 1 (mês), o sistema valida a exibição do lembrete em duas situações:

1ª O sistema utilizará a quantidade solicitada na guia para o procedimento informado e verificará se é maior ou igual a 2. Se esta condição for atendida, o sistema irá exibir o lembrete, caso contrario, o sistema irá verificar a segunda situação.

2ª O lembrete só será exibido se o procedimento tiver sido utilizado pelo usuário informado no atendimento por 2 ou mais vezes no período de 1 mês. O sistema irá buscar esta informação no histórico do usuário com base nos Eventos de Processamento de Contas (tabela **BD6**).

Esse tratamento será utilizado nos processos de atendimento (Liberação, Liberação Odonto., Autorização SADT, Autorização Odont. e internação).

### **Importante**

Para manter a funcionalidade atual, **não informe** valor no campo **Qtd Lembrete** (BR8\_QTDLEM). Desta forma, sempre que o procedimento possuir um lembrete cadastrado, será exibido.

As liberações também fazem parte da validação para a exibição da tela de lembrete.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSLEM** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA** e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada\***.

### **Atenção**

**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- Quando **desativada a Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.

- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada, SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UPDPLSLEM** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 18 / 09 / 2013.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Campo** no arquivo **SX3 – Campos**:

Tabela **BR8 – Tabela Padrão**:

<b>Campo</b>	BR8_UNILEM
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Unidade Lemb
<b>Descrição</b>	Unidade Lembrete

<b>Pasta</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	0=Dia(s);1=Mes(es);2=Ano(s)
<b>Val. Sistema</b>	Pertence('012')
<b>Ordem</b>	N9
<b>Help</b>	Define a unidade de tempo (Dia, Mês ou Ano) em que o procedimento informado foi realizado para que seja exibido um lembrete na tela.

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Atendimento – Via Remote

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Atendimento**.

Selecione um dos atendimentos:

- **Liberação (PLSA094B)**
- **Liberação odont. (PLSA094D)**
- **Autorização SADT – (PLSA094A)**
- **Autorização Odont. (PLSA094C)**
- **Internação (PLSA092)**

2. Clique em **Incluir** e informe os dados do atendimento.
3. Dê duplo clique no grid **Eventos** para informar os procedimentos do atendimento.
4. Ao informar um procedimento que tenha cadastrada mensagem no campo **Lembrete** e que atenda a regra dos campos **Qtd Lembrete**, **Período Lemb** e **Unidade Lemb**, o sistema apresentará a tela de lembrete referente ao procedimento informado.
5. Informe a quantidade solicitada, se a quantidade informada atender a regra que foi configurada na tabela padrão e o lembrete ainda não tenha sido exibido para o procedimento informado, o sistema irá exibir a tela de lembrete.

### Atendimento – Via Portal

1. No **Portal Plano de Saúde** acesse **Principal/Atendimento**.
2. Selecione um usuário e clique em **Atendimento**. O sistema irá exibir a guia de atendimento.
3. Preencha os dados da guia.

4. Ao informar um procedimento que tenha cadastrada mensagem no campo Lembrete e que atenda à regra dos campos **Qtd Lembrete**, **Período Lemb** e **Unidade Lemb**. O sistema apresentará a tela de lembrete referente ao procedimento informado.
5. Informe a quantidade soicitada, se a quantidade informada atender a regra que foi configurada na tabela padrão e o lembrete ainda não tenha sido exibido para o procedimento informado, o sistema irá exibir a tela de lembrete.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BR8 – Tabela Padrão
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA090 – Atendimento (SADT/Consulta ou Liberação – via remote) PLSA092 – Internação (via remote) PLSA940 – Tabela Padrão. PPLSSADT.APH – Atendimetno SADT (via portal) PPLSSOIN.APH – Internação (via portal) PPLSGTOP.APH – Atendimetno Odontológico (via portal)
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®