

Ajuste Campo “Cod. Edi 550” (BCT_EDI550)

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde, Versão 11		
Chamado	: TQWB07	Data da publicação	: 07/11/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSEZ**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a criação do compatibilizador **UPDPLSEZ**, o mesmo ajusta o tamanho do campo **Cod. Edi 550 (BCT_EDI550)** para o tamanho indicado no **Manual de Definições de Padrões e Especificações Técnicas para Utilização do Protocolo de Transações Unimed**.

Este campo preenche o registro **R553 Sequência 003 – CD_MOTIVO_QUES**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLSEZ** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja **se a empresa utiliza** Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDPLSEZ** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela BCT- Motivos de Glosas:

Campo	BCT_EDI550
Tipo	Caractere
Tamanho	4

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea / Edi Importação/ Layout A500 (PLSEDIA500)**.
2. Preencha os parâmetros e confirme. O sistema importa o arquivo PTU A500.
3. Acesse **Atualizações / Proc. Contas / Digitação Contas (PLSA498)** e faça análise das contas importadas.
4. Acesse **Atualizações / Pagamento Rda / Lotes de Pagamento (PLSA470)**. Preencha os parâmetros informando o número do lote importado previamente. Confirme e o título de pagamento do lote é gerado.
5. Se houveram glosas nas contas importadas, vamos iniciar o processo de negociação no **AJIUS**. Este processo é iniciado gerando o arquivo A550 Tipo 1. Acesse **Miscelânea / Edi Exportação/ Layout A550 (PLSUA550)**.
6. Preencha os parâmetros e confirme. O sistema consulta o campo **Cod. Edi 550 (BCT_EDI550)** para gerar o registro **R553 Sequência 003 – CD_MOTIVO_QUES**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	BCT – Motivos de Glosas
Rotinas Envolvidas	PLSUA550 – Exportação Layout 550
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®