

Edição do Campo Telefone

Produto	: Microsiga Protheus® Compras versão 10	Data da publicação	: 02/07/12
Chamado	: TFEGAW	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Implementada melhoria na rotina **Fornecedor (MATA020)** com a criação do parâmetro **MV_PICTTEL**, que permite habilitar ou escolher a Picture de edição do campo **Telefone** e **Fax**.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros**. Configure o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_PICTTEL
Tipo	Caractere
Cont. Por.	1
Descrição	
Descrição	1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 99999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- Em **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Cadastros/Fornecedor (MATA020)**.
- Efetue a inclusão de um fornecedor e informe no campo **Telefone (A2_TEL)** um número de telefone com 9 dígitos.
- Confira os dados e confirme.

 **Importante**

Para locais onde não são necessários 9 dígitos para o telefone, configure o parâmetro **MV_PICTTEL** com conteúdo **2**. Nesta opção, o formato de edição será 9999-9999. (8 Dígitos com edição, padrão anterior à resolução Anatel).

Opcionalmente pode ser utilizado no parâmetro **MV_PICTTEL** o conteúdo **3**, que permite definir a Picture de edição do telefone, sendo definida no dicionário de dados nos campos Telefone (**A2_TEL**) e Fax (**A2_FAX**).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SA2 - Cadastro de Fornecedores.
Funções Envolvidas	MATA020 – Fornecedor.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®