

## Ajuste no gatilho do campo EEQ\_PGT

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Easy Export Control Versão 11		
<b>Chamado/Requisito</b>	: TGHMTM	<b>Data da publicação</b>	: 10/01/13
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### ! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UETGHMTM**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada ajuste no gatilho do campo **Dt.Liq.Cont. (EEQ\_PGT)** para que ao informar a data de fechamento de câmbio na rotina de **Manutenção de FFC (EECAF300)** o Sistema gatilhe corretamente o valor de taxa cambial e valor em R\$.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

- Aplicar atualização do(s) programa(s) AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EECAF300.PRW e UETGHMTM.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_UETGHMTM**.

### ! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UETGHMTM** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS11\_DATA\ SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza **Integridade Referencial**, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não** há **Integridade Referencial ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE**, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há Integridade Referencial ativa** em **todas** as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. Se **há Integridade Referencial ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso **Help Desk Framework** para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a **Integridade Referencial** deve ser **reativada**, **SE E SOMENTE SE** tiver sido desativada, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® Smart Client**, digite **U\_UETGHMTM** no campo **Programa Inicial**.



Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **13/12/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **EEQ – Valor das Parcelas do Embarque**:

<b>Campo</b>	EEQ_PGT
<b>Sequência</b>	004
<b>Condição</b>	""

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos:

- Possuir um embarque com data de embarque informada.
- Possuir um lote FFC cadastrado deste embarque.

Sequencia 001:

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse **Atualizações/Financeiro/Manutenção F F C (EECAF300)**.
2. Informe o numero do FFC e clique em **Confirmar**.
3. Em **Ações Relacionadas** clique em **Liq. FFC**.
4. Informe a data de fechamento de câmbio. Note que ao informa-la, o Sistema gatilha a taxa de câmbio e o valor calculado em R\$ corretamente. Clique em **Confirmar**.
5. O Sistema informa que o número de operação é necessário. Clique em **Ok**.
6. Informe o número de operação e clique em **Confirmar**.

O Sistema retorna a tela inicial.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EEQ – Valor das Parcelas do Embarque
<b>Funções Envolvidas</b>	EECAF300 – Manutenção de FFC
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®