

Utilização do Portal do Prestador em Diversos Navegadores

Produto : Microsiga Protheus® Planos de Saúde Versão 11

Requisito : SAUDE067 Data da publicação : 15/05/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos Relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSAE**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Esta melhoria tem como objetivo permitir a utilização do Portal do Prestador em diversos navegadores de acordo com a necessidade.

Importante

- Os browsers homologados são: Google Chrome, Safari, Internet Explorer e Mozila FireFox.
- O update e demais arquivos do Portal do Prestador estão disponíveis no pacote SIGAPLS Melhorias no Processo TISS, no Portal do Cliente (opção Download)

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o *compatibilizador* **UPDPLSAE** é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM).

Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.





O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
- Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
- Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade estará(rão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/Desativar (APCFG60D).
- Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

- Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDPLSAE no campo Programa Inicial.
- 2. Clique em **Ok** para continuar.
- 3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
- 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
- 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
- 6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O update/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- 7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.




8. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Navegador Safari

Pré – Atendimento


- 1. No Portal do Prestador, clique em Principal/Pre-atendimento.
- 2. Digite a matricula do beneficiário ou número do cartão e clique em Confirmar.



Guia de Consulta



- 3. No Portal do Prestador, clique em Principal/Atendimento.
- 4. Selecione o tipo de atendimento
- 5. Selecione o beneficiário e clique em Atendimento.






GOOGLE CHROME

Guia SADT

- 1. No Portal do Prestador, clique em Principal/Atendimento.
- 2. Selecione o tipo de atendimento.
- 3. Selecione o beneficiário e clique em Atendimento.






MOZILA FIREFOX

Guia de internação

- 1. No Portal do Prestador, clique em Principal/Atendimento.
- 2. Selecione o tipo de atendimento.
- 3. Selecione o beneficiário e clique em Atendimento.





Internet Explorer

Guia de Atendimento Odontológico

- 1. No Portal do Prestador, clique em Principal/Atendimento.
- 2. Selecione o tipo de atendimento.
- 3. Selecione o beneficiário e clique em Atendimento

